

KINIVO®

EBT5X Tragbares Ladegerät Kapazität: 5200 mAh

Bedienungsanleitung



© 2012 Kinivo LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Kinivo ist ein Warenzeichen von Kinivo LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und das Bluetooth-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG. Alle anderen Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Dieses Handbuch darf ohne die schriftliche Erlaubnis von Kinivo LLC weder kopiert noch in anderer Form veröffentlicht werden.

Kinivo-Kundendienst

Online : <http://support.kinivo.com>

E-Mail : support@kinivo.com

Inhaltsverzeichnis

● Einleitung	3
● Inhalt	3
● Bedienung des MFB-Knopfs.....	3
● Technische Daten	4
● Kompatibel mit.....	4
● Android-Geräte	5
● Aufladen eines anderen Geräts.....	5
● Aufladen des EBT5X	6
● Akku-Status überprüfen	6
● Sicherheitshinweise	7
● Problembhebung	7
● Garantie	9
● Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns	10

Einleitung

Das EBT5X ist ein tragbares Ladegerät, das Sie überall hin mitnehmen können, um Smartphones, Tablets, PDAs und andere Geräte mit USB-Anschluss mit Strom zu versorgen. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Lampe, die als SOS-Licht und als Taschenlampe genutzt werden kann. Die verbleibende Akkukapazität lässt sich an der LED-Anzeige ablesen.

Inhalt

- Tragbares Ladegerät (Kapazität 5200 mAh)
- Mikro USB-Kabel
- Tragetasche

Bedienung des MFB-Knopfs



- Das erste Drücken des MFB-Knopfs zeigt den Akkustatus über die LED-Anzeige und aktiviert den Akku des EBT5X
- Das zweite Drücken des MFB-Knopfs schaltet das SOS-Licht ein (LED)
- Das dritte Drücken des MFB-Knopfs schaltet die LED-Lampe ein
- Das vierte Drücken des MFB-Knopfs schaltet die LED-Lampe aus

Technische Daten

Modell	EBT5X
Akku-Typ	Li-ion
Kapazität	19.2Wh, 5200mAh
Eingang	1A @ 5V DC
Ausgang	5V, 1A (Max)
Abmessungen (mm)	106.5 x 47 x 25
Gewicht (g)	133.5

Kompatibel mit

- iPad (alle Versionen): 1A schnelles Laden
- iPhone (4S, 4, 3GS): 1A schnelles Laden

- Android-Smartphones (alle): bis zu 1A schnelles Laden (nur mit dem Ladekabel im Lieferumfang)
- Blackberry-Geräte: schnelles Laden (nur mit dem Ladekabel im Lieferumfang)
- Kindle Fire: 1A Laden
- Samsung Galaxy Tab: Laden mit 0.5A über USB.

Android-Geräte

Bitte nutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene "Nur laden"-Mikro USB-Kabel, um Android-Smartphones und -Tablets komplett zu laden. Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nicht für den Kindle Fire geeignet ist. Außerdem kann das Kabel nur für das Laden, nicht für die Synchronisierung von Daten genutzt werden.

Aufladen eines anderen Geräts

1. Bitte prüfen Sie die verbleibende Ladung des EBT5X durch Drücken (und Loslassen) des Einschaltknopfs.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein geeignetes Kabel mit dem USB-Port des EBT5X. Nutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Mikro USB-Kabel, um Android- und Blackberry-Smartphones optimal zu laden.
3. Drücken Sie den MFB-Knopf, um das EBT5X in Betrieb zu setzen, wenn es nicht automatisch lädt.
4. Zum Beenden des Ladevorgangs lösen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Kabel.

- Bitte beachten Sie, dass der Akku des EBT5X automatisch den Ladevorgang beendet, wenn er entladen ist.

Aufladen des EBT5X

- Nutzen Sie das im Lieferumfang enthaltene Mikro USB-Kabel, um den Akku des EBT5X zu laden.
- Während der Akku des EBT5X geladen wird, blinken die LEDs und leuchten nacheinander auf. Alle LEDs leuchten, wenn der Akku komplett geladen ist.
- Der Akku benötigt 6 bis 7 Stunden, um komplett zu laden, wenn er mit einem 1A-Port verbunden ist. Die Ladezeit kann länger sein (12 bis 13 Stunden), wenn er mit anderen USB-Ladekabeln oder einem USB-Port am Computer verbunden wird.

Beachten Sie: Laden Sie das EBT5X alle drei Monate auf, wenn er nicht genutzt wird.

Akku-Status überprüfen

Leistung	LED1	LED2	LED3	LED4	LED4
0-20%	●	○	○	○	○
20-40%	●	●	○	○	○
40-60%	●	●	●	○	○
60-80%	●	●	●	●	○
80-100%	●	●	●	●	●

Um den aktuellen Status des Akkus zu prüfen, drücken Sie den MFB-Knopf und betrachten Sie die aufleuchtenden LEDs. Die Tabelle zeigt die im Ladegerät verbleibende Kapazität.

Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt keinen Einflüssen wie Wasser, Feuer, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn elektrolytische Flüssigkeit austritt, das Gerät überhitzt ist, Farbänderungen oder ein Kurzschluss vorliegen, sowie bei anderen ungewöhnlichen Vorkommnissen.
- Nutzen Sie kein nicht autorisiertes Ladegerät, um den EBT5X zu laden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll und versuchen Sie nicht, diesen zu verbrennen.
- Halten Sie das Gerät von Geräten mit Hochspannung fern.

Problembhebung

Bitte folgen Sie diesen Schritten, um Probleme mit dem EBT5X zu lösen. Wenn Sie andere Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie bitte den Kinivo-Kundendienst unter support@kinivo.com

Problem	Lösungen
<p>EBT5X kann selbst bei langem Laden nicht komplett aufgeladen werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Akku wurde nicht komplett geladen. Laden Sie den Akku des EBT5X ungefähr sieben Stunden lang auf. 2. Prüfen Sie, ob das Ladekabel funktioniert. 3. Entleeren Sie den Akku komplett, dann versuchen Sie es erneut
<p>EBT5X lädt das mobile Gerät nicht auf.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Akku ist nicht geladen. Laden Sie den Akku des EBT5X ungefähr sieben Stunden lang auf. 2. Prüfen Sie, ob das EBT5X mit dem Gerät kompatibel ist. 3. Überprüfen Sie die Verbindung. Verbinden Sie die Geräte erneut oder ersetzen Sie das Kabel. 4. Der Akku könnte im Standby-Modus sein. Drücken und halten Sie den MFB-Knopf für 2-3 Sekunden, damit der Akku betriebsbereit ist.
<p>Mobiles Gerät wird vom EBT5X nicht komplett geladen.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob der Akku eventuell leer ist. Laden Sie den Akku des EBT5X ungefähr sieben Stunden lang auf.</p>
<p>Die LED-Anzeige leuchtet nicht auf, nachdem man den Einschaltknopf betätigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Akku könnte im Standby-Modus sein. Drücken und halten Sie den MFB-Knopf für 2-3 Sekunden, damit der Akku betriebsbereit ist. 2. Der Akku ist entladen. Laden Sie den Akku des EBT5X ungefähr sieben Stunden lang auf.

Garantie

1 Jahr beschränkte Gerätegarantie.

Kinivo garantiert hiermit dem Kunden, dass das gekaufte Gerät in gut funktionierendem Zustand und frei von Materialmängeln oder Verarbeitungsmängeln ist. Die Garantie gilt für 1 Jahr nach dem Kaufdatum. Das Produkt wurde getestet, um die höchsten Qualitätsstandards in jeder Test-Kategorie zu erfüllen. In dem unwahrscheinlichem Fall, dass sich das Gerät als defekt erweist, wird Kinivo es reparieren oder kostenlos ersetzen. Falls ein Austausch erforderlich ist, das Gerät aber nicht mehr durch ein gleiches ersetzt werden kann, behält sich Kinivo vor, es durch ein anderes Gerät gleicher Qualität und Größe, geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck, auszutauschen.

Diese Garantie ist limitiert auf Reparatur oder Ersatz des genannten Produktes. Sie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Naturkatastrophen oder sonstige Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Kinivo liegen, beschädigt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Begleichung von Begleit- oder Folgeschäden, die sich aus einer Nichteinhaltung dieser beschränkten Garantie ergeben. Abgesehen von dieser eingeschränkten Garantie bieten wir keine anderen Garantien an.

Wir lehnen hiermit jegliche Gewährleistungen, ohne Einschränkung, aller stillschweigenden Gewährleistungen der Eignung und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, ab.

Falls Ihr Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst, bevor Sie sich dazu entschließen, das Produkt zurückzugeben.

Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns

Bitte besuchen Sie uns unter support.kinivo.com oder www.kinivo.com für weitere Informationen, Downloads und Ratschläge. Sie können uns auch via per E-Mail oder Live-Chat (siehe unten) erreichen.

Kinivo-Kundendienst

E-Mail : support@kinivo.com

Live-Chat : <http://support.kinivo.com>

**This page intentionally
left blank**

KINIVO®

1 Jahr begrenzte
Geräte-Garantie

Kinivo-Kundendienst

Online : <http://support.kinivo.com>

E-Mail : support@kinivo.com

Made in China

